

# BPT22

## Programuojamas belaidis patalpų termostatas

Skaitmeninis programuojamas belaidis patalpų termostatas yra su apšviečiamu ekranu. Jo pritaikymo galimybės yra labai plačios. Jį galima naudoti temperatūros valdymui namuose, ofisuose, dirbtuvėse ar ūkiniuose pastatuose.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### Imtuvas

Maitinimas	230V / 50 Hz
Maks. apkrovos srovė	8A
Perjungimo elementas	Rélė
Atstumas	150 m
Veikimo temperatūra	+0°C to +40°C

#### Siųstuvas

Maitinimas	2x1,5 V AA šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų krypčių
Siųstuvo galia	< 10 mW
Temperatūrų nustatymo skaičius	6 skirtingos temperatūros dienai
Histerežė	0,1°C iki 6°C
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+5°C iki +40°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



### BPT22 savybės:

- Belaidžius termostatus galima lengvai ir greitai įdiegti.
- Neužtrunka laidų tiesimas tarp termostato ir katilo.
- Didelis ir apšviečiamas siųstuvo ekranas leidžia valdyti termostatą ir naktį.
- Valdyti galima viena iš pasirinktų kalbų (CZ / PL / EN / DE / RU / SVK).
- Imtuve yra įrengtas savarankiško mokymosi kodas ir e-EPROM atmintis, kuri gali įrašyti visą informaciją neribotam laikui, jei dingtų elektra. BPT22 veikia 433,92 MHz dažniu.

### BPT22 ypatumai:

- Didelis, aiškus, apšviestas ekranas;
- Valdymas pasirinkta kalba (CZ/PL/EN/DE/RU/SVK);
- 9 savaitinės programos;
- 6 temperatūrų pasikeitimai per dieną;
- Programavimas kas 10 minučių ir 0.5 °C tikslumu;
- Programavimas „Kiekviena diena“ arba „Pirmadienis-Penktadienis“, „Šeštadienis-Sekmadienis“ ir „Pirmadienis-Sekmadienis“;
- Histerezės reguliavimo diapazonas nuo 0,1 iki 0,6 °C;

- Trumpalaikis nustatytos temperatūros pokytis;
- Savaitinis programavimas;
- Rodomos temperatūros pakeitimas;
- Rankinis režimas (MANU);
- Katilo išjungimas (OFF);
- Patikrinimo funkcija;
- Automatinis Vasaros/Žiemos laiko pakeitimas;
- Siųstuvo maitinimas 2 x 1.5 V / AA šarminės elementai;
- Imtuvas su įrengta savarankišku kodo mokymosi sistema ir e-EPROM atmintimi;
- Dviejų laidų jungtis į katilą (laisvi kontaktai);
- Darbinės būklės indikacija spalvotų LED pagalba;
- Imtuvo maitinimas 230 V/ 50 Hz;
- Veikimo atstumas iki 150 m.

